# Spécifications







## Eaton 9E1000IR

UPS Eaton 9E, 1000 VA, 900 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, rack, 2U

| Spécifications générales | |
|---|---|
| **NOM DU PRODUIT** | Alimentation sans interruption Eaton 9E |
| **NUMÉRO DE CATALOGUE** | 9E1000IR |
| **EAN** | 3553340710339 |
| **LONGUEUR DU PRODUIT** | 438 mm |
| **HAUTEUR DU PRODUIT** | 86.5 mm |
| **LARGEUR DU PRODUIT** | 438 mm |
| **POIDS DU PRODUIT** | 17.6 kg |
| **CONFORMITÉ** | Marquage CE<br>TUV |
| **CERTIFICATIONS** | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE |

onduleur.shop

Powering Business Worldwide

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| **FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES** | • Topologie double conversion<br>• Surveille en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence<br>• Fournit plus de puissance réelle (watts) pour protéger plus d'équipements avec un facteur de puissance de 0,9<br>• Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval<br>• Afficheur LCD |
| **TOPOLOGIE** | Online/Double conversion |
| **TAILLE DU RACK** | 2U |
| **TYPE DE CONSTRUCTION** | Dispositif de 482,6 mm |
| **COULEUR** | noir |
| **PUISSANCE EN VA** | 1000 VA |
| **PUISSANCE** | 900 W |
| **KIT DE MONTAGE RACK** | Oui |
| **CONTENU DU COLIS** | • Onduleur<br>• (2) câbles de sortie IEC-IEC<br>• Câble USB<br>• Kit de montage en rack (rails et supports)<br>• Consignes de sécurité<br>• Guide de démarrage rapide |
| **BYPASS INTERNE** | Oui |
| **MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION** | Non |
| **FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE** | Oui |
| **FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX** | 70 Hz |
| **FRÉQUENCE PRIMAIRE -** | 40 Hz |

## Ressources

| | |
|---|---|
| DECLARATIONS OF CONFORMITY | EU Declaration of Conformity |
| GUIDE UTILISATEUR | 9E Rack UPS quick start guide |

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **MIN** | |
| **CONNEXION D'ENTRÉE** | C14 |
| **FRÉQUENCE NOMINALE** | 50/60 Hz |
| **PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE** | 40-70 Hz |
| **FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE** | >0,99 |
| **PRISE** | (4) C13 |
| **NOMBRE DE SORTIES C13** | 4 |
| **FORME DU SIGNAL DE SORTIE** | Onde sinusoïdale |
| **TENSION** | 230 V |
| **TENSION DE SORTIE NOMINALE** | 230 V par défaut (220/230/240V) |
| **TYPE D'ALIMENTATION** | 1 |
| **TYPE DE TENSION** | AC |
| **GRAPHE D'AUTONOMIE** | $row.attributeValue.cdata |
| **GESTION DES BATTERIES** | • Méthode de charge à compensation de température<br>• Test de batterie automatique<br>• Protection contre les décharges profondes |
| **REMPLACEMENT DE LA BATTERIE** | Batteries remplaçables à chaud |
| **PUISSANCE DE LA BATTERIE** | 12V / 7Ah |
| **TYPE DE BATTERIE** | Scellé, plomb-acide |
| **AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE** | Non |
| **AUTONOMIE À DEMI-CHARGE** | 15 min |
| **COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN** | • Port USB (compatible HID)<br>• Port Série (RS232)<br>• Mini-bornier pour l'arrêt à distance |
| **EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION** | Un logement pour carte de communication en option |
| **INTERFACE ETHERNET** | Non |
| **INCLUT LA CARTE RÉSEAU** | Non |
| **COMPATIBILITÉ** | Eaton Intelligent Power |

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **LOGICIELLE** | Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP) |
| **INTERFACE UTILISATEUR** | Afficheur à cristaux liquides multilingue |
| **TYPE D'INTERFACE** | autre |
| **CONTACT LIBRE DE POTENTIEL** | Oui |
| **ALTITUDE** | 3 000 m |
| **VALEUR BTU** | En ligne : 375 |
| **NIVEAU DE BRUIT** | <41 dB à 1 mètre |
| **HUMIDITÉ RELATIVE** | 0-96 % sans condensation |
| **PLAGE DE TEMPÉRATURE** | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| **TENSION D'ENTRÉE - MAX** | 276 V |
| **TENSION D'ENTRÉE - MIN** | 120 V |
| **TENSION DE SORTIE - MAX** | 240 V |
| **TENSION DE SORTIE - MIN** | 220 V |
| **FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX** | 60 Hz |
| **FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN** | 50 Hz |
| **QUANTITÉ DE BATTERIES** | 3 |
| **EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE** | 90 |
| **EFFICACITÉ (MODE ÉCO)** | 95,5 |
| **FRÉQUENCE DE SORTIE** | 50/60 Hz |
| **FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE** | 0,9 |
| **PLAGE DE TENSION DE SORTIE** | 220/230/240 V +/- 2% |
| **PHASE (ENTRÉE)** | 1 |
| **PHASE (SORTIE)** | 1 |
| **AUTONOMIE À PLEINE CHARGE** | 6 min |
| **DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX** | 3 |
| **CONSOMMATION** | 110 W |
| **TENSION NOMINALE D'ENTRÉE** | 230 V par défaut (220/230/240V) |

onduleur.shop

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **NOM DU PROJET:** | |
| **NUMÉRO DU PROJET:** | |
| **PRÉPARÉ PAR:** | |
| **DATE:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.